

Igra '31' igra se sa špilom od 24 karte: karte sa brojevima 1,2,3,4,5,6 se pojavljuju u svakoj od 4 boje. Sve karte su vidljive obojici igrača koji naizmjenice izvlače jednu kartu iz špila i stavljaju je na hrpu. Cilj igre je biti zadnji igrač koji je stavio kartu na hrpu, a da suma svih karata na hrpu nije prešla 31. Vaš zadatak je odrediti pobjednika dijelom odigrane partije pod pretpostavkom da svaki igrač igra optimalnom strategijom.

Ulazni podaci

Ulaz se sastoji od niza uzastopno zapisanih znamenki 1-6. Prva znamenka predstavlja kartu koju je odigrao igrač A na prvom potezu, drugu je odigrao igrač B, nakon toga ponovno A itd. Suma svih znamenki na ulazu neće biti veća od 31.

Izlazni podaci

Izlaz treba sadržavati samo slovo 'A' ili 'B' (bez navodnika), identifikator igrača koji je pobijedio.

Test primjeri

tipkovnica 356656	tipkovnica 111126666
zaslon B	zaslon A